

TRITECH

AES/EBU Digital Audio Distributor

DDA-12A



Main Features


- AES/EBU デジタル・オーディオ信号用分配器
- 6 分配のバランス出力を 2 チャンネル内蔵
- LINK スイッチで 1 入力 12 分配出力に切替可能
- 入力部にはバランス入力とアンバランス入力を装備、信号を検出し自動で切替え*
- アンバランス入力は、AES-3ID/SMPTE-276M 準拠信号から変換トランス・レベルまで対応したマルチレベル入力
- アンバランス - バランス変換 + 分配器としても使用可能
- 信号が入力されると点灯する SIGNAL インジケータを各入力チャンネルに装備

*入力切替は両チャンネル連動して動作しますので、バランス入力とアンバランス入力の同時使用はできません。


Specifications

- 入力部 (DIGITAL IN-A,-B)
 - コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当) x 2 (バランス)
BNC-BR x 2 (アンバランス)
 - インピーダンス : 110Ω (バランス)、75Ω (アンバランス)
- 出力部 (DIGITAL OUT A1~A6, B1~B6)
 - コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当) x12
 - インピーダンス : 110Ω (バランス)
- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 119mm(D) (突起部含まず), EIA-1U サイズ
- 重量 : 約 2kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 2.4VA


Dimensions



Front Panel



Rear Panel



仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11
Tel. 03-3442-1525(代) Fax.03-3442-1526
URL <http://www.tacsystem.com/>